

# AC-F43

Contrôleur autonome PIN rétro éclairé extérieur



**L'AC-F43, le contrôleur PIN rétro éclairé autonome de Rosslare, est une solution économe pour les systèmes intérieurs et extérieurs qui requièrent un code PIN. Ce modèle durable peut être facilement programmé avec jusqu'à 500 utilisateurs, sur une seule porte.**

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour une plus grande tranquillité, ce robuste appareil de contrôle d'accès fournit trois niveaux de sécurité qui peuvent être affectés à jusqu'à 500 utilisateurs. L'AC-F43 offre un mode d'identification automatique et un menu de configuration convivial, qui simplifie la configuration et l'utilisation. Des fonctionnalités supplémentaires telles que diverse alarmes de porte, l'entrée de contrôle à LED et la détection anti sabotage accroissent la sécurité et la souplesse. Par tous les temps, ce lecteur relève le défi, avec son solide boîtier résistant aux UV et résistante à l'eau pour une longévité maximale. Le clavier rétro éclairé est parfaitement visible jour et nuit, ces appareils sont donc idéaux pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Jusqu'à 500 utilisateurs peuvent être codés avec la technologie intelligente d'inscription et de suppression
- Un gabarit de montage et un kit d'installation sont inclus
- Convient aux installations en boîte à encastrer

- Trois niveaux d'utilisateurs:
  - Normal, requiert un seul code PIN
  - Sécurisé, requiert deux codes PIN
  - Utilisateur principal
- Trois niveaux d'accès :
  - Normal
  - Contournement
  - Sécurisé
- Longueur de code PIN programmable de 4 à 8 chiffres
- Alimenté par transformateur (CA) ou alimentation régulée (CC)

## FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Résistant à l'eau et aux UV, conforme à IP65
- Vibreur interne
- Deux entrées : REX et auxiliaire
- Deux sorties Forme C, 2 A : Gâche et auxiliaire
- Deux DEL d'état/de programmation tricolores
- Dix modes de comportement auxiliaire programmable comprenant porte entrouvert, porte forcée, shunt d'alarme et moniteur de porte
- Carillon et sirène programmables avec le BL-D40 et le bouton de sonnette "\*" "
- Anti sabotage optique arrière intégré

# SPÉCIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

■ Plage de tension de fonctionnement	12 à 24VDC, d'une alimentation électrique régulée 16 à 24 VCA, d'un transformateur
■ Intensité d'entrée	Veille : 75 mA à 12 VCC Maximum : 125 mA à 12 VCC
■ Sorties de relais	Gâche : 2A forme C, N.O. et N.F. Auxiliaire : 2A forme C, N.O. et N.F.
■ Anti sabotage	Capteur optique arrière anti sabotage
■ Entrées	REX : N.O. contact sec Auxiliaire (entrée/moniteur) : N.O. contact sec. 10 modes programmables

## SPÉCIFICATIONS FONCTIONNEMENT

■ Capacité	500 utilisateurs, codes simples/doubles chacun
■ Clavier	3 x 4 touches pour la programmation locale et la saisie de codes PIN de 4 à 8 chiffres
■ Niveaux d'utilisateurs	Normal, sécurisé, maître
■ Modes de sécurité	Normal, contournement et sécurisé
■ Audiovisuel	Interface pour BL-D40 (sonnette, carillon et sirène) Deux témoins à DEL tricolores, haut-parleur intégré
■ Conception	Enrobé d'époxyde, entièrement scellé dans une armoire en polycarbonate renforcé. Touches en caoutchouc éclairées en rouge. Convient aux environnements difficiles.

## SPÉCIFICATOIN ENVIRONNEMENTALES

■ Environnement d'exploitation :	Résistant à l'eau, utilisable en extérieur (conforme à IP65)
■ Température de fonctionnement	-30°C à 65°C (-22°F à 150°F)
■ Humidité en fonctionnement :	0 à 95% (sans condensation)
■ Protection RFI :	> 20 V/m jusqu'à 1000 MHz

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

■ Dimensions	121 x 71 x 30 mm (4.7 x 2.8 x 1.2 in.)
■ Poids	244 g (0.5 lb)

## COMPOSANTS DU SYSTÈME

L'unité annonce/éclats d'alarme, carillon et sonnette de porte BL-D40 peut être interfacée avec l'appareil, ainsi que le bouton poussoir de sortie EX-01

## GARANTIE DES PRODUITS

Garantie limitée de 5 ans sur le produit

## À PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products fabrique et commercialise des produits de sécurité de haute qualité par l'intermédiaire de ses bureaux à travers le monde de canal des partenaires. Depuis 1980, Rosslare a offert systèmes de haute qualité pour les entreprises, les petites entreprises, et les applications résidentielles. Avec Rosslare, vous recevez le meilleur de tous les mondes: de classe mondiale d'ingénierie et conception de produits; service à la clientèle professionnelle couvrant le monde entier; et la qualité et l'accessibilité d'une installation de fabrication d'auto-détenues intégrée verticalement. Notre gamme de produits élargie avec beaucoup plus de solutions que de contrôle d'accès et des systèmes de gestion de patrouille de garde; nous proposons également des logiciels d'application - comme reconnaissance de plaques minéralogiques, Time & Attendance, et l'intégration DVR / alarme

[www.rosslaresecurity.com](http://www.rosslaresecurity.com)



**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS  
Experience the Difference