

AYC-Q54B

Lecteur/contrôleur 3 x 4 PIN rétro éclairé
anti sabotage convertible



PARTIE DE LA GAMME DE LECTEURS/CONTROLEURS CONVERTIBLES, CETTE UNITE PEUT ETRE UTILISEE COMME LECTEUR A CLAVIER RETRO ECLAIRE EXTERIEUR QUI SE CONNECTE A N'IMPORTE QUEL CONTROLEUR STANDARD, OU SE CONVERTIR EN CONTROLEUR AUTONOME 500 UTILISATEURS COMPLET UNE FOIS CONNECTE A LA FAMILLE D'ALIMENTATIONS INTELLIGENTES/RELAIS PS-x25T DE ROSSLARE. CETTE UNITE OFFRE UNE SOLUTION EXTREMEMENT EFFICACE POUR LES SYSTEMES D'ACCES INTERIEURS ET EXTERIEURS OU L'IDENTIFICATION PAR PIN EST REQUISE. CE MODELE AU STYLE ATTRACTIVE MAIS ROBUSTE COMPREND UN CLAVIER METALLIQUE ECLAIRE BLEU UNIQUE SUR UN BOITIER METALLIQUE ETANCHE REMPLI D'EPOXYDE.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour une plus grande sérénité, cette unité de contrôle d'accès robuste comprend un clavier solide et des fonctions de contrôle d'accès avancées, dans un boîtier esthétique. L'AYC-Q54B offre plusieurs formats de transmission de code PIN programmables, le contrôle par LED et une détection anti sabotage, ce qui renforce sa sécurité et sa flexibilité. Par tous les temps, ce lecteur relève le défi, avec son boîtier métallique étanche extrêmement robuste pour une longévité maximale. Le clavier rétro éclairé est parfaitement visible jour et nuit, cette unité est donc idéale pour les applications résidentielles et commerciales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Support l'identification par codes PIN de 4 à 8 chiffres
- Conception lisse et attractif, pour une utilisation tous temps en intérieur et en extérieur
- Grand clavier rétro éclairé BLEU à haute visibilité

- 2 LED tricolores et haut-parleur intégré pour la programmation et l'utilisation
- Système de menus convivial utilisant le clavier, les LED et le haut-parleur
- Détection et sortie anti sabotage pour le dos et le couvercle
- Reconnaît automatiquement la famille d'alimentations intelligentes
- PS-x25T de Rosslare qui le convertit en un contrôleur autonome 500 utilisateurs avec relais sécurisés

FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- 8 modes de transmission de code PIN sélectionnables comprenant des options de flux de touches, binaires, de parité et de matrice 3x4
- Fourni avec une étiquette de montage et de perçage, des vis de sécurité et un jeu d'outils pour empêcher toute ouverture non autorisée
- Câble d'interface blindé de 60 cm (23.6")

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

■ Plage de tension de fonctionnement	Mode lecteur : 5 à 16 VDC à partir d'un contrôleur standard Mode contrôleur : alimentation intelligente série PS-x25T
■ Courant d'entrée	Veille : 65 mA à 12 VDC Maximum : 110 mA à 16 VDC
■ Anti sabotage	Capteur optique arrière anti sabotage, C. O. état bas actif, courant absorbé 32 mA max.

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

■ Clavier	3 x 4 touches pour la programmation locale et la saisie de codes PIN de 4 à 8 chiffres
■ Conception	Enrobé époxyde, entièrement scellé dans une armoire métallique solide, construction extrêmement forte, touches métalliques rétro éclairées en bleu. Convient aux environnements très difficiles.
■ Audiovisuel	Deux témoins à LED tricolores, avertisseur intégré

MODE LECTEUR

■ Contrôle par LED	Contact sec, N.O.
■ Code d'installation	Programmable
■ Formats de code PIN	8 formats sélectionnables, codes PIN de 1 à 8 chiffres

MODE CONTRÔLEUR

(disponible uniquement avec les alimentations intelligentes séries PS-x25T)

■ Capacité	500 utilisateurs, codes simples/doubles chacun
■ Niveaux d'utilisateurs	Normal, sécurisé, maître
■ Modes de sécurité	Normal, contournement et sécurisé
■ Sorties	Sortie de gâche Sortie auxiliaire (série PS-x25T)
■ Entrées	REX (demande de sortie) Auxiliaire/moniteur de porte avec 10 modes programmables

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

■ Environnement de fonctionnement	Utilisation tous temps, intérieur et extérieur, conforme à IP65
■ Température de fonctionnement	-35°C à 66°C (-31°F à 151°F)
■ Humidité en fonctionnement	0 à 95%

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

■ Dimensions	120 x 76 x 21 mm (4.72 x 3 x 0.83 in.)
■ Poids	480 g (1.05 lbs)

Le AYC-Q54B est compatible avec les contrôleurs d'accès standard en mode lecteur. Avec l'alimentation intelligente série PS-x25T de Rosslare, il se convertit automatiquement en contrôleur sécurisé 500 utilisateurs.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée de 5 ans sur le produit

A PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products fabrique et commercialise des produits de sécurité de haute qualité par l'intermédiaire de ses bureaux à travers le monde et les partenaires. Depuis 1980, Rosslare a offert systèmes de haute qualité pour les entreprises, les petites entreprises, et les applications résidentielles. Avec Rosslare, vous recevez le meilleur de tous les mondes: de classe mondiale d'ingénierie et conception de produits; service à la clientèle professionnelle couvrant le monde entier; et la qualité et l'accessibilité d'une installation de fabrication d'auto-détenues intégrée verticalement et. Notre gamme de produits élargie accueille beaucoup plus de solutions de contrôle d'accès et des systèmes de gestion de patrouille de garde; nous proposons également des logiciels d'application - comme reconnaissance de plaques minéralogiques, Time & Attendance, et l'intégration DVR / alarme

www.rosslaresecurity.com



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference